



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Digitális óra KIT, LED-es analóg másodperc mutatóval, fényérzékelő, hőmérő, ébresztő funkcióval

Összeszerelés:

1. Forraszd be az alkatrészeket a panelen látható jelzések alapján. Kezdd a LED-ekkel, majd folytasd a hátoldalon lévő alkatrészekkel magassági sorrendben, végül jöhet a 7 szegmenses kijelző. Mindig ügyelj a polaritásra.
2. Helyezd a CR1220 elemet a foglalatba.
3. Szedd le az akril doboz elemeiről a védőfóliát, majd csavarozd össze.
4. A micro USB kábel segítségével adj 5V-ot az órának (telefon töltő, PC, laptop, stb.)

Beállítás:

Nyomd meg az S1 gombot. A másodperc kijelző elkezd villogni. Az S2 gombbal állítsd be a megfelelő értéket. Az S1 gomb ismételt megnyomásával válthatsz az óra beállítására. Szintén az S2 gombbal állíthatod be a megfelelő értéket. Nyomd meg újra az S1 gombot. Most az ébresztőt tudod beállítani, a módszer ugyanaz, mint korábban. Az ébresztő beállítása után nyomd meg az S1-et. Itt az ébresztőt tudod ki / be kapcsolni az S2 gombbal. Ha a kijelzőn „0000” jelenik meg, az azt jelenti nincs beállított ébresztés, amennyiben „1111” az azt jelenti, van beállított ébresztés. S1 újbóli megnyomásával a fényerő beállításához léphetsz. „0000” jelzi a teljes fix fényerőt, „1111” jelzi az automata fény beállítást. Itt is az S2-vel tudsz váltani a funkciók közt. Végül nyomd meg az S1-et a beállításból való kilépéshez.

Óra módban az S2 gombbal válthatsz a LED gyűrű funkciói közt.



