



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

ORNO

Modell: OR-WE-516

EAN: 5902560322415

Frissítés dátuma: 2025-05-07

TERMÉKLEÍRÁS

Háromfázisú energiafogyasztás-mérő RS-485 csatlakozással, maximális áramerősség 80A, DIN TH-35mm sínre szerelhető, 4,5 modul szélességben. A készülék a felhasznált energia mennyiségét kWh-ban méri és kijelzi. A fogyasztást fázisonként villogó LED jelzi. Egy speciális elektronikus áramkör a mérési feszültség és áram hatására arányos impulzusokat generál; ezek száma alapján számolja ki az energiafogyasztást, és jeleníti meg a 6+2 digités LCD kijelzőn. A készülék rendelkezik impulzus kimenettel, nem támogatja a többtarifás mérést, viszont optikai IR porttal és Modbus RTU protokollal kapcsolható vezérlőrendszerekhez. MID tanúsítvánnyal is rendelkezik (0120/SGS0278).

MŰSZAKI ADATOK

- Háttérvilágítás: Nincs
- Típus: Háromfázisú
- Alapáram (I_b): 5 A
- Maximális áram (I_{max}): 80 A
- Minimális áram (I_{min}): 0,25 A
- Impulzus frekvencia: 1000 imp/kWh
- Mérési osztály: B
- Impulzus kimenet: Van
- Többtarifás működés: Nem támogatott
- Védettségi fokozat (IP): IP51
- Modulok száma: 4,5
- Méretek (mélység × szélesség × magasság): 66 mm × 76 mm × 100 mm
- LCD kijelző számjegyei: 6+2
- Egyéb jellemzők: IR optikai port
- MID megfelelés (2014/32/EU): Igen
- Kommunikációs protokoll: Modbus RTU
- Csatlakozók: RS-485 port